


LeaksProtect Jeweller

Detector de inundaciones direccionable inalámbrico.



Se necesita un hub Ajax para su funcionamiento. Encuentre la información detallada sobre el dispositivo en el enlace:




<http://ajax.systems/support/devices/leaksprotect/>




Características clave




Cuatro pares de contactos para detectar los primeros indicios de inundación



Instalación y reemplazo sin herramientas




Hasta 1300 m de comunicación inalámbrica cifrada bidireccional entre el hub y el detector




Conexión rápida con el sistema de seguridad a través de un código QR




Detecta fugas de agua 24/7/365



Hasta 5 años de funcionamiento con las baterías preinstaladas



Intervalo de sondeo ajustable



Control y configuración remotos a través de las apps Ajax



Siempre activo

Los cuatro lados del dispositivo tienen pares de contacto. LeaksProtect detecta los primeros indicios de inundación tan pronto como el agua llega a al menos uno de ellos.

El detector envía una alarma en 0,15 segundos, tan pronto como el dispositivo se moja en cualquiera de sus lados.

Jeweller es un **protocolo inalámbrico bidireccional** que proporciona una comunicación rápida y fiable entre los hubs y los dispositivos conectados. Este protocolo envía alarmas instantáneas con muchos datos: las centrales receptoras de alarmas y los usuarios saben qué dispositivo se activó, cuándo y dónde sucedió.

Jeweller incorpora **cifrado** y **autenticación** para prevenir la suplantación de identidad y también **sondeo** para mostrar el estado de los dispositivos conectados. Con capacidad de **hasta 1300 m** de conectividad inalámbrica, Jeweller está listo para proteger las instalaciones y ofrecer **la mejor experiencia de usuario**, tanto para los propietarios del sistema como para los instaladores.

Instalación sin herramientas

Solo hay que colocar LeaksProtect en el suelo bajo una lavadora, un lavaplatos, un lavabo o un radiador.

El dispositivo en miniatura puede adaptarse incluso a lugares difíciles de acceder. La carcasa hará el trabajo debido a su clase de protección IP65.



Especificaciones técnicas

Comunicación con panel de control o repetidor	 Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Según la región de venta Potencia radiada aparente (PRA) máxima ≤ 20 mW	Compatibilidad	Paneles de control Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Repetidores ReX ReX 2
---	---	----------------	--

Comunicación con panel de control o repetidor	Alcance de comunicación hasta 1300 m En espacios abiertos Intervalo de sondeo 12–300 s Ajustada por PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax Protección contra falsificaciones Autenticación de dispositivos	Instalación	Rango de temperatura de funcionamiento de 0°C a +50°C Humedad de funcionamiento hasta 100 % Clasificación de protección IP65
Alimentación	Batería 2 baterías AAA preinstaladas Duración de las baterías hasta 5 años	Carcasa	Color blanco, negro Dimensiones 56 × 56 × 14 mm Peso 40 g
Contenido	LeaksProtect Jeweller 2 pilas AAA Preinstaladas Guía rápida		