

Interruptor Automático

Model: AS-2




Este interruptor automático alterna dos radios a una antena. Cuando conecta el micrófono a uno de los radios, cambia la antena automáticamente. El radio permanece bloqueado en la antena hasta que el interruptor automático detecta una transmisión del otro radio. ¡Fácil!

Especificaciones:

- Rango de frecuencia: hasta 600 MHz.
- VSWR: por debajo de 1.2: 1.
- Potencia nominal: 30 W.
- Impedancia: 50 ohmios.
- Conexiones: tipo SO-239.
- Fuente de alimentación: 12 Vcd @ 200 ma.
- Tiempo de detección / conmutación: menos de 100 ms.